

## MZ-1 / MZ-2 / MZ-3

### Moduł zacisków montażowych

mz\_pl 02/24

Moduł zacisków pozwala szybko i łatwo połączyć kilka przewodów elektrycznych. Przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych np. instalacjach alarmowych lub domofonowych. Moduły dostępne są w dwóch wariantach różniących się rozmiarami zacisków. O rozmiarze zacisków informuje dodatkowa litera w nazwie modułu: S – małe lub L – duże.

## 1. Właściwości

- Zaciski śrubowe.
- Liczba zacisków: 6 (MZ-1) / 18 (MZ-2) / 38 (MZ-3).
- Zaciski oznaczone numerami.
- Możliwość łączenia zacisków przy pomocy zwerek (MZ-2 i MZ-3).
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem odbudowy.
- Wyście sabotażowe (NC).

## 2. Montaż



**Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.**

Moduł przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

1. Zdejmij pokrywę obudowy.
2. Wyjmij płytkę elektroniki.
3. Wykonaj otwory na kable w podstawie obudowy.
4. Przeprowadź kable przez wykonane otwory.
5. Przymocuj podstawę obudowy do ściany przy pomocy wkrętów (dobierz odpowiednie kołki – inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.), kleju lub pianki montażowej.
6. Przykręć przewody do zacisków.
7. Jeżeli w module MZ-2 lub MZ-3 chcesz połączyć zaciski, załóż zworkę na kołki umieszczone między tymi zaciskami. Pamiętaj, że prąd, który popłynie przez zworkę, nie może być większy od 500 mA.
8. Zamknij obudowę. Po zamknięciu obudowy brzegi pokrywy powinny przylegać do podstawy, a styk sabotażowy powinien być zamknięty.

## 3. Dane techniczne

Napięcie znamionowe.....	12...24 V DC/AC ±10%	
Obciążalność prądowa zworki .....	500 mA	
Otwór zacisku	MZ-1 S / MZ-2 S / MZ-3 S .....	1,5 x 2,5 mm
	MZ-1 L / MZ-2 L / MZ-3 L.....	2,5 x 2,5 mm

---

Masa	MZ-1 S .....	42 g
	MZ-1 L .....	46 g
	MZ-2 S .....	86 g
	MZ-2 L .....	98 g
	MZ-3 S .....	151 g
	MZ-3 L .....	178 g