

ASW-200 F

ASW-200 F to inteligentna wtyczka, która umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń. Wtyczka przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2/ABAX**.

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi o mocy do 2300 W
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zdalna aktualizacja oprogramowania wtyczki
- zdalne konfigurowanie
- wskaźnik LED do sygnalizacji
 - możliwość prezentowania poboru prądu przez podłączone urządzenie
 - informacja o awarii
 - możliwość całkowitego wyłączenia wskaźnika
 - specjalny przycisk do konfiguracji ustawień wskaźnika
- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem



ASW-200 obsługiwana jest przez:

- ABAX 2:
 - kontroler **ACU-220/ACU-280**
 - retransmiter **ARU-200**
- ABAX:
 - kontroler **ACU-120/ACU-270**
 - retransmiter **ARU-100**
 - centralę **INTEGRA 128-WRL**

ASW-200 występuje także w wariantcie z gniazdem sieciowym typu **E (EURO)**.

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	61 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Wymiary	ø45 x 70 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Maksymalny pobór mocy	1,37 W
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ABAX	do 500 m
Prąd znamionowy (obciążenie rezystancyjne)	10 A
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ABAX 2	do 1000 m
Pobór mocy w stanie gotowości	0,73 W
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz